



- Chargeur de batterie et démarreur pour batteries WET de 12 / 24 V et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers. 300A max.
- Sélection charge normale, charge rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.



- Protection contre les surcharges et les inversions de polarité.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>829381</b>	COURANT DE CHARGE EFFICACE	<b>45 A</b>	POSITIONS DE REGLAGE	<b>3</b>
TENSION RESEAU MONOPHASE	<b>230 V</b>	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	<b>31 A</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>30,5 x 36 x 63 cm</b>
FREQUENCE DU RESEAU	<b>50 / 60 Hz</b>	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29	<b>180 A</b>	POIDS	<b>13,4 kg</b>
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	<b>1 kW</b>	COURANT DE DEMARRAGE MAX	<b>300 A</b>	NOTES :	<b>hjhjhjhjhy</b>
PUISSANCE ABSORBEE DEMARR.	<b>6,4 kW</b>	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	<b>20 Ah</b>		
TENSION CHARGE/DEMARRAGE	<b>12 / 24 V</b>	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	<b>700 Ah</b>		

## ACCESSOIRES FOURNIS

712001	COLORADO 150B PINCE DE MASSE 150A
712002	COLORADO 150R PINCE POSITIV 150A
123425	CABLE 10 MMQ 2 M

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

<b>FUSIBLES CHARGEURS DE BATTERIE</b>	
802259	FUSIBLES 50A 20 PCS

## DESCRIPTION

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12V/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.

Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide ;
- affichage du courant de charge et de démarrage ;
- protection contre surcharges et inversion de polarité.

## TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES